


EBA 480 EP

M.F.F.P

60 Cours Lafayette
69421 LYON cedex 03
Tél.: 04.74.84.54.24
Fax.: 04.74.84.54.77
e-mail: m.f.f.p@wanadoo.fr
site: www.m-f-f-p.com

EBA



Massicot électrique à commande électronique programmable EP.


- Dispositifs de sécurité : "S.C.S." (Système de Coupe Sécurisé)
 - carter de protection pivotant sur la table avant et contrôlé électroniquement
 - carter de protection transparent sur la table arrière
 - interrupteur principal cadenassable et contacteur à clé
 - commande bi-manuelle temporisée anti-répétitive
 - commande basse tension 24V
 - système d'entraînement breveté
 - retour automatique de la lame et de la presse de n'importe quelle position
 - frein à disque pour l'arrêt instantané de la lame
 - remplacement aisé de la lame et de la réglette, sans démonter les carters
 - dispositif de changement de lame protégeant le tranchant
 - réglage de profondeur de lame par l'extérieur
 - cale de taquage
- Entraînement électro-mécanique de la lame et de la butée arrière
- Commande électronique programmable EP pour le positionnement de la butée arrière
- Dispositif de pression rapide à double guidage par volant
- Bouton moleté électronique pour un déplacement à vitesse variable de la butée arrière
- Deux butées latérales sur tables avant et arrière
- Matérialisation optique de la ligne de coupe
- Lame de qualité supérieure en acier
- De série sur stand métallique, avec tablette de dépose.

Conforme aux normes de sécurité européennes CE.

Garantie pièces : 2 ans.



Commande électronique programmable EP



Matérialisation optique de la ligne de coupe



Carters de protection avant et arrière



Dispositif de pression par volant

Commande électronique programmable EP.



Commande le déplacement de la butée arrière :

- **affichage digital** des dimensions avec une précision au 1/10^{ème} mm
- clavier à touches
- **9 programmes de 9 positions chacun**
- exécution des programmes par la touche "START"
- 2 touches programmables pour des dimensions fixes personnalisées
- fonction d'éjection du papier "EJECT"
- fonction "SET" pour le déplacement de la butée arrière à la dimension de référence
- **auto-diagnostic** au démarrage avec affichage de l'erreur

N° article	Désignation	Code EAN
4800 1311	EBA 480 EP sur stand	4018351003454

Options et fournitures

N° article	Désignation
9000 021	Lame de rechange
9000 022	Jeu de 10 réglettes

Caractéristiques techniques

Longueur de coupe : 475 mm
Capacité de coupe : 80 mm
Coupe minimale : 35 mm
Profondeur de la table avant/arrière : 340/450 mm
Dimensions : H 1360 x L 755 x P 970 mm
Alimentation électrique : 230 V / 50Hz
Puissance du moteur : 1,1 kW
Poids : 200 kg
Coloris : gris clair